



Rozvaděč R1, 120 modulů  
(FW52US1, 853x603 mma 802x555x110 mm)  
1 x hlavní vypínač 63/3 (SBN363)  
1 x přepětová ochrana 1+2  
16 x jistič B16/1 (NBN116)  
7 x jistič B10/1 (NBN110)  
4 x jistič B6/1 (NBN106)  
1 x jistič B16/3 (NBN316)  
3 x jistič B25/3 (NBN325)  
2 x čas.hodiny denní 230V/16A/1S (EH011)  
4 x 4p. pr. chránič 40/4/003 (CDA440D)  
1 x 2p. pr. chránič 25/2/003 (CDA225D)  
1 x 2p. pr. chránič 16/2/003 (CDA216D)

1 x impulsní relé EPN510  
1 x relé ERC218  
1 x stabilizovaný zdroj LT-089.03  
nade dveře místnosti:  
1 x blikač TK-34K (světelná signalizace)  
1 x magnetodynamická siréna SA-402 (zvuková signalizace)

Napětřová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz  
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením  
vadle části od zdroje v síti TN  
Prostředi: normální

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	<b>Ing. Zdeněk Štengl</b> projekty elektroinstalací a mření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenka.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Obec Roztoky Roztoky 128, Křivoklát, 270 23	STUPEŇ: DPS	
AKCE: Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu D.1. SO 01 - Rekonstrukce OU D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody	FORMÁT: 2xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: -	D.1.4.4-9
OBSAH: Rozvaděč 1.NP - R1	DATUM: 11/2018	Č.: