



Rozvaděč R2, 96 modulů
(FW42US1, 703x603 mm, nika 652x555x110 mm)
1 x hlavní vypínač 40/3 (SBN340)
19 x jistič B16/1 (NBN116)
8 x jistič B10/1 (NBN110)
4 x jistič B6/1 (NBN106)
1 x čas.hodiny denní 230V/16A/1S (EH011)
3 x 4p. pr. chránič 40/4/003 (CDA440D)
1 x 2p. pr. chránič 25/2/003 (CDA225D)
2 x 2p. pr. chránič 16/2/003 (CDA216D)

1 x impulsní relé EPN510
1 x relé ERC218
1 x stabilizovaný zdroj LT-089.03
nade dveře místnosti:
1 x blikáč TK-34K (světelná signalizace)
1 x magnetodynamická siréna SA-402
(zvuková signalizace)

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením
vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a měření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenka.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Obec Roztoky Roztoky 128, Křivoklát, 270 23	STUPEŇ: DPS	
AKCE: Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu D.1. SO 01 - Rekonstrukce OU D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody	FORMÁT: 2x A4	ČÁST:
	MĚŘ.: -	D.1.4.4-10
OBSAH: Rozvaděč 2.NP - R2	DATUM: 11/2018	Č.: